

ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Трансляционные Усилители серии MPA

Микшер усилитель с встроенным плеером.

MPA 30

MPA 30 - микшер усилитель с встроенным USB и SD MMC плеером и FM-тюнером. Микширование аудиосигнала, низко и высоко импедансные выходы, приоритет входа управление громкости. Записи выполняется на карты памяти или USB флеш. Выбор усиления (AUX/ Phono), стерео RCA вход. Не требуется профессиональной установки и легкий в использовании. MPA 30 проигрывает различного формата аудиофайлы и отлично подходит для небольших помещений, где требуется усилитель с воспроизведение аудиофайлов и микшированием. Питание от 12 В постоянного тока.



Технические характеристики	MPA 30
Выходная мощность	30 Вт
Потребляемая мощность	60 Вт
Напряжение питания	~230 В/50 Гц или 12 В DC
Выходы	Низкоомный - 4 Ом (Screw разъем) Высокоомный- 25 В, 70 В, 100 В (Screw разъем) Предусилитель - уровень на выходе 0 dBu
Входы	MIC: Чувствительность- 47 dBu Приоритетный вход - MIC 1 Разъем- Симметричный TRS 6.3 jack AUX/PHONO: Чувствительность- 17 dBu (AUX) Чувствительность- 47 dBu (PHONO) Разъем- RCA AMP вход: Чувствительность - 0 dBu Разъем- RCA
Частотный диапазон	80 Гц -18 кГц
Регулировка частот	Bass± 12 dBu, Treble± 12 dBu
КНИ	< 0,5%
Отношение сигнал/шум	>75 дБ
Управление	Уровень входного сигнала на MIC и AUX/PHONO, тон, воспроизведение с USB SD MMC, громкость.
Индикация	Питание
Размеры	280 мм x 190 мм x 75 мм
Вес	4,5 кг