

МИКСЕРЫ ПРЕДУСИЛИТЕЛИ

Микшер Предусилитель Серии iMIX

Двухзонный стерео микшер предусилитель.

iMIX 2

Двухзонный стерео микшер предусилитель с цифровым контроллером источника, громкости, тона и баланса.

Эти микшеры имеют все необходимые функции, такие как контроль усиления на входе, фантомное питание, выбор приоритета, управление усилением и интерфейс RS3232 для удаленного управления. iMIX2 универсальный микшер, который позволит легко создать двух зонную моно или стерео аудио систему.



Технические характеристики	iMIX 2
Питание	~ 230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт
Частотные характеристики	10 Гц - 50 кГц
КНИ на 1 кГц	< 0,01 %
Входное сопротивление	RCA - 20 кОм (Не симметричный) Phoenix - 47 кОм (Симметричный)
Входной уровень сигнала	Line -10 дБ Mic -50 дБ
Выходы	Зона - 1: макс уровень на выходе + 15 дБ, сопротивление - 10 кОм Зона - 2: макс уровень на выходе + 15 дБ, сопротивление - 10 кОм
Приоритетный вход	Вход 4
Тембр	Bass ±12 дБ, Treble ±12 дБ
Отношение сигнал/шум	-87 дБ
Перекрестные помехи	- 50 дБ на 1 кГц
Размеры	44 мм × 482 мм × 200 мм, 1U 19" стойка
Вес	4 еш
Цвет	Черный (RAL 9017)