

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ

Микшеры-Усилители серии МА

Многоканальные микшеры-усилители для проигрывания фоновой музыки.

МА 2Х100

Микшер-усилитель предназначен для проигрывания фоновой музыки в средних и малых помещениях, где требуются стерео аудио системы. Усилитель имеет 2 встроенных трансформаторных выхода для 100 В звуковых линий. Областью применения являются объекты с повышенными требованиями к качеству звукопередачи, возможно использование низкоомных акустических систем (8 Ом). Так же имеется отдельный выход на сабвуфер и звуковой тракт Hi-Fi уровня.

Технические характеристики		МА 2 X 100
Выходная мощность		2 x 100 Вт
Потребляемая мощность		500 Вт
Напряжение питания		~ 230 В / 50 Гц или 24 В DC
Выходы		Низкоомный - 8 Ом (разъем моста) Высокоомный - 100 В (Screw разъем) Запись - 0 дБ (RCA разъем) Выход на сабвуфер - 0 дБ (RCA разъем)
Входы		Microphone: - 57 дБ, импеданс 600 Ом, симметричный XLR (приоритетный вход - MIC 1) CD, AUX, TAPE: - 10 дБ, импеданс 20 кОм, Разъем - несимметричный RCA:
Частотная характеристика		20 Гц- 20 кГц
КНИ		менее чем 1 % на 1 кГц и всей мощности
Отношение сигнал/шум		-70 дБ
Тембр		Bass $\pm$ 10 дБ, Treble $\pm$ 10 дБ
Управление		Входной уровень, селектор источника, тембр
Индикация		Питание, стерео
Размеры		420 мм x 88 мм x 320 мм
Вес		9 кг
Монтаж		19" стойка
Цвет		Черный (RAL 9017)

