

Микшеры-Усилители серии iCOMC

Двухканальный микшер-усилитель с интерфейсом RS232 и ИК-пультом управления.

iCOMC 2x20

iCOMC 2X20 Двухканальный микшер-усилитель с интерфейсом RS232 и ИК-пультом управления. Предназначены для небольших помещений. Усилитель мощности D класса, стерео режим, регулировка громкости, линейный вход, симметричный микрофонный вход, Phoenix разъем и фантомное питание. Так же усилитель может управляться с помощью ИК-пульта, приобретаемого отдельно, или интерфейса RS232. Может устанавливаться на любую поверхность, горизонтальную или вертикальную.



Дополнительный аксессуар - ИК-пульт управления

Технические характеристики		iCOMC 2x20
Выходная мощность		2x20 Вт
Напряжение питания		24 В DC, 1,5 А
Выходы		Низкоомный выход - 4 Ом
Входы		Mic: Чувствительность-60 dBu Разъем - Симметричный Phoenix Line 1: Чувствительность -7 dBu Разъем - 3,5 мм стерео Jack Line 2: Чувствительность -7 dBu Разъем- стерео RCA
Частотный диапазон		35 Гц 20 кГц
КНИ		<0,03%
Отношение сигнал/шум		> 100 дБ
Тембр		Bass± 7 dBu, Treble± 7 dBu
Управление		Уровень сигнала на входах Mic и Line, баланс , громкость, входной селектор, тип питания. RS 232 и ИК пульт ДУ.
Индикация		Питание, Громкость, Баланс, Тон
Размеры		145 мм x 120 мм x 45 мм
Вес		0,6 ru